

ファイルの落下防止

ベルトで落下を防ぎます



ファイルの出し入れはワンタッチバックルを外すだけ。
ワンタッチバックルの破断強度は約120kgf
ベルト色は標準で30色、お好みの色をお選び下さい。

カラーサンプル



ベルトの標準は、厚さ1.6mm×幅25・38・50×50m巻きのイエローです。

その他の規格はホームページ内の「ベルト規格表」をご覧ください。

スチール棚にベルトが通る部分がある場合



ベルト
25mm・38mm・50mm
1段につき必要尺



ワンタッチバックル
LB-25・38・50
1段につき1ヶ



ベルト留め
T-25・38・50
1段につき4ヶ


取り付け方法



1.
T-25を通します



2.
スチール棚の穴に
通します



3.
T-25に通します



4.
T-25に通します



5.
ほぼ中央部分より
20cmほど長くカット
します



6.
ベルトはそのままと
ほつれます。
ライターで熱してください



7.
T-25を通してから
ワンタッチバックルに
ベルトを通します



8.
片方は完成です



9.
反対側も写真のように
ワンタッチバックルを
取り付けます



10.
双方を組み合わせ
ます



11.
完成です
使用していると膨張等で
ベルトが緩みます
T-25部分で調整して
ください

両面テープ付STを使用する場合



ベルト
25mm・50mm
1段につき必要尺



ワンタッチバックル
LB-25・50
1段につき1ヶ



ベルト留め
T-25・50
1段につき2ヶ



ベルト留め(両面テープ)
ST25(白・黒) ST50(黒)
1段につき2ヶ



ドリルビスφ 4×16
1段につき2本



1. クリーナーで拭く



2. 両面テープで剥がす



3. 接着する(圧着する)



4. ビス打ち

※袋ナットを使う場合(別途お買い求めください)



5. ベルトを通す



6. 中心部より多めにカット



7. カット部はライター等で加熱してください



8. T-25を通す



9. バックルの片側を通す



10. 片方は完成



11. 反対側も同様に



12. ベルトはこのように通す



13. 仕上がり図



14. バックルをはめる



15. 出来上がり

※被着面の汚れや凹凸、油分等や度重なる荷重により両面テープの接着のみでは剥がれる場合があります。接着のみに頼るのではなく、必ずビス打ちをして下さい。
ビスはドリルビスか袋ナットをお使い下さい。(ST25には付属されておりません。別途お買い求めください)

※両面テープの引っ張り接着力は約30kgです。
両面テープの接着効果は72時間後に100%となります。その間荷重は掛けないで下さい。

ベルト留め金具(373-S)を使用する場合



ベルト
25mm・38mm・50mm
1段につき必要尺



ワンタッチバックル
LB-25・38・50
1段につき1ヶ



ベルト留め
T-25・38・50
1段につき2ヶ



平金具
373-S
1段につき2枚



ドリルビス
φ4×16
1段につき4本

1



クリーナーで拭く

4



中心部より多目にしてカット

7



バックルの片側を通す

10



ベルトはこのように通す

13



出来上がり

2



ビス打ち

5



カット部はライター等で熱して

8



片方はOK

11



このような感じ

3



ビス裏面,突起に注意

6



T-25を通す

9



反対側も同じように

12



バックルをはめる

※棚の種類により使用するネジが異なります。
種類に合わせ別途お買い求めください